



## Release Note

版本号：2.6.0

适用型号：i12/i16V/i18S/i23S/i30/i31S/i32V/i33V/PA2/iW30

日期：2019-09-02

## 1 功能添加

---

1. i12 升级到新的平台
2. 统一软件版本
3. 访问列表添加搜索及定时更新功能
4. 添加 PTT 功能
5. 添加 HTTP API 功能
6. 添加黑白名单功能
7. 添加开门自动挂机功能
8. 支持输入口复用为速播键功能
9. Dsskey 添加 Redial 与 Call Back 功能
10. 添加回铃音、忙音控制开关及自定义铃声
11. 支持关闭提示音
12. 添加组播提示音
13. 添加被叫统一开门密码

## 2 功能改进

---

1. 改进通话控制逻辑
2. 改进静态部署的服务器地址长度为 64 位
3. 对讲设备 WEB 页面添加通话时长配置
4. WEB 页面添加 TLS 版本配置
5. WEB 页面添加 alert ring 相关配置
6. 本地开门密码严格匹配
7. 改进安防报警 SMS 消息
8. 改进输出口触发通话状态
9. 改进 ONVIF 兼容性相关问题

### 3 BUG 修复

---

1. 修复速拨键报 IP，某些语言的 IP 地址的第一个数字听不清楚的问题
2. 修复某些情况下开门没有播放开门自定义提示音的问题
3. 修改某些情况下导出 xml 文件时设备重启的问题
4. 修复 RTSP Server 访问资源未释放导致 WEB 显示一直在使用的问题
5. 修复 HTTPS 访问网页可能存在内存泄露的问题
6. 修复 DHCP Offer 携带有超过 128 的 option 时，设备可能获取不到 IP 的问题
7. 修复开机未发送 Boot Completed 事件的 action url 的问题
8. 修复 IRCUT 设置同步模式后，昼夜设置错误的问题

## 4 新增功能描述

### 1. 统一软件版本

**功能描述:** 支持多个型号共用一个软件版本，当进行批量部署，但是存在多个门禁、对讲型号时，可以一起升级。

### 2. 访问列表添加搜索及定时更新功能

**门禁列表搜索功能描述:** 可以通过姓名、ID、机主号码、认证码进行搜索。在访问列表页面，选择搜索类型，输入查找内容，点击回车，访问列表会显示搜索到的内容。删除查找内容，可以回到原访问列表界面。



**访问列表定时更新:** 门禁列表间隔升级时间 ( $\geq 5$ ,  $\leq 720,0$  代表不更新) 默认 720 分钟，当访问列表有变化时，超时自动更新。



### 3. 添加 PTT 功能

**功能描述:** 按下按键且一直按着时，设备进行通话，当抬起按键时，立即结束当前通话。

#### 4. 添加黑白名单功能

**功能描述:** 网页上添加限制来电功能, 可以通过设置号码或前缀来限制来电。规则如下: 添加 x, 类型为号码, 则 x 不能来电。添加 x, 类型为前缀, 则以 x 开头的号码不能来电。x 可以是号码或 ip。添加白名单规则, 需要在号码/IP 前面加“-”, 之后再添加一条“.”, 添加后只允许白名单内的号码来电, 白名单外的号码一律拒接。



#### 5. 添加开门自动挂机功能

**功能描述:** 门禁做主被叫呼叫室内机, 室内机输入远程开门密码, 门禁开门成功后, 超时时间自动结束通话。



#### 6. 支持输入口复用为速播键功能

**功能描述:** 启用输入口复用为速播键后, 触发输入后, 会启用速播键功能

#### 7. Dsskey 添加 Redial 与 Call Back 功能

**功能描述:** Redial: 按下重拨 Redial, 可以呼出最后一次呼出的号码

Callback: 按下回拨 Call Back, 可以呼出最后一次呼进来的号码, 不管是已接还是未接



## 8. 添加回铃音、忙音控制开关及自定义铃声

**功能描述:** 通过 Alerting tone 来控制是否播放回铃音, busy tone 来控制是否播放忙音。



## 9. 支持关闭提示音

**功能描述:** 门禁设置 -> 音量设置 > 声音选择下的提示音添加关闭配置, 默认值不变, 改进后为关闭、预设、语音提示。



## 10. 添加组播提示音

**功能描述:** 开启 Enable Mcast Tone 后，设备在接收到组播时，会有提示音，关闭此配置，设备接收到组播时，不会有提示音



## 11. 添加被叫统一开门密码

**功能描述:** 设备做被叫时，设置统一开门密码，有区别于做主叫时的开门密码。被叫开门密码默认为空，表示做被叫时不允许通过统一的密码开门。



## 5 改进功能描述

### 1. 改进通话控制逻辑

**功能描述:** 在组播页面下，添加广播优先级，默认配置下，SIP 普通呼叫、Intercom 呼叫、MCAST 呼叫，优先级是相同的，按照先后顺序执行，通过 callwaiting 配置来控制是 callwaiting 还是拒绝。



### 2. 改进安防报警 SMS 消息

**功能描述:** 改进安防报警 SMS 消息格式支持变量和字符串

### 3. 改进输出口触发通话状态

**功能描述:** 添加触发方式呼叫与通话（仅主叫）：设备做主叫时从呼叫到通话一直触发输出；振铃与通话（仅被叫），设备做被叫时从振铃到通话一直触发输出。